

**RQ48E**

**RQ72E**

**RQ96E**


RQ72E och RQ96E levereras med beröringsskydd.


## Vridjärnsinstrument klass 1,5 - Kvadrantskala 90°

### Tekniska data

Mätområde ..... Se tabell  
 Mät noggrannhet .... Klass 1,5 EN60051 Option 1,0  
 Överlast ..... 1,2xIn kontinuerligt 10xIn 5 sek.  
 Frekvens ..... 45-65Hz Option 400Hz  
 Egenförbrukning ... ≤3,5VA (500V) - ≤3,5VA (300V)  
 Skyddsform, front . IP 52 Option IP54  
 Temperaturgräns .. - 25 ... + 50 °C  
 Anslutningar ..... skruv + flatstift 6,35

### Byte av skala

- Lossa försiktigt täcklocket med en skruvmejsel.
- Placera hörnet på spårmejseln i slitsen och dra ur skalan.
- Avlägsna skyddsplasten och montera den nya skalan i spåret.



### Specialutförande

Skyddsform IP54  
 Skyddsform IP65 - med frontkåpa  
 Mät noggrannhet klass 1  
 Tropikutförande -25 .. 60 °C  
 Extra vibrationståligt utförande  
 Dämpat visarutslag  
 Frontram IP65  
 • 48x48: AV651  
 • 72x72: AV652  
 • 96x96: AV653




### Skalvärden

Mätområde	RQ48E	RQ72E	RQ96E
10V	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○
25V	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○
40V	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○	E-nr saknas ●
50V	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○
60V	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○	E-nr saknas ●
100V	E-nr saknas ●	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○
110V	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○	E-nr saknas ●
120V	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○	E-nr saknas ●
150V	E-nr saknas ●	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○
250V	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○
300V	42 245 10 ●	42 245 11 ●	42 245 12 ●
400V	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○
500V	42 245 16 ○	42 245 17 ●	42 245 18 ●
600V	42 245 22 ○	E-nr saknas ●	E-nr saknas ●
700V	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○	E-nr saknas ○
750V	E-nr saknas ●	42 245 23 ●	42 245 24 ○

● Lagervara ○ 2-3 veckor

### Nolljustering






Justering av visaren sker med nollskruven i nedre H hörnet.

### Dimensioner

Artikel	A	B	C	D
RQ48E	48	45	39	64
RQ72E	72	68	44	70
RQ96E	96	92	44	70

D = inkl.beröringsskydd


**RQ48E**

**RQ72E, RQ96E**

**Håltagning**
