

Sökinstrument - Marker-Mate

PRODUKTBESKRIVNING

Marker-Mate är en detektor för sökbollar som är nergrävda för att markera t.ex. en fiberkabel eller en skarvbox. Den klarar av att detektera alla 8 typer av industri-standarder för sökbollar. Den är utrustad med en stor och tydlig display.

Med sin unika sökfunktion som bygger på digital signalprocessor, kan Marker-mate minimera söktiden efter nergrävda sökbollar. Marker-mate har en robust konstruktion som tål tuffa miljöer.

OBS! De nya fiberbollarna och fiberpuckarna kräver en Marker Mate av nyare modell. De äldre modellerna som är märkta med "Tempo" kommer inte hitta frekvensen 92kHz. Om de är märkta med "Greenlee" så kommer det fungera, alternativt kan de behöva uppdateras. Har du köpt din Marker Mate från Juli 2016 eller senare så skall detta fungera utan ytterligare åtgärd. OBS!



Marker-Mate

Kontakta oss för mer information!

OBS! Se nedan för info angående RÖDA och BLÅ bollar. OBS!

Aktivera frekvenser för RÖD och BLÅ sökboll / sökpuck.

EML-100 sökverktyg levereras till Melbye med frekvenserna för RÖD och BLÅ sökboll / sökpuck inaktiverade. Dessa frekvenser kan dock enkelt aktiveras av användaren själv genom följande sekvens av knapptryckningar:

EXIT+DOWN ▼ trycks ned tillsammans, följt av UP ▲.

Upprepning av denna sekvens varierar mellan PA och AV, med en kort visning i displayen av läget STANDARD MODE eller EURO MODE.

STANDARD MODE – RÖD och BLÅ sökboll/puck aktiverade.

EURO MODE – RÖD och BLÅ sökboll/puck avstängda

Vänta sedan tills displayen ändras tillbaka till sökläge (SCAN mode). Starta då om sökverktyget för att spara inställningen.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

E-nummer	Beskrivning
4209588	Marker Mate

Dim LxBxH (mm)	780x200x325
Typ:	Elektrisk
Batteritid:	20h
Batterityp:	AA (12st)
Driftstemperatur:	-20 - +50°C
Lagringstemperatur:	-40 - +70°C
Vikt (kg)	2